



変更内容一覧

※2021年7月1日(予定)から下記の通り改訂になります。赤文字⇒従来品からの変更点

旧型式	公称最大出力 (旧)		新型式	公称最大出力 (新)	公称最大出力動作電流	公称最大出力動作電圧	公称短絡電流	公称開放電圧	公称質量	外形寸法 (mm,L×W×H)	出力改訂	型式改訂	備考
AS140	140W	⇒	GT-K150	150W	8.28A	18.13V	8.85A	23V	12.1	1496×657×47.5	●	●	
GT85F	90W	⇒	GT-K100	100W	5.38A	18.6V	5.64A	23V	7.6	1200×527×35	●	●	
		⇒	GT-K78	78W	4.2A	18.6V	4.4A	23V	6.1	778×660×35	-	-	新製品
GT136MS	62W	⇒	GT136MS	68W	3.58A	19V	3.82A	23V	5.5	1293×329×35	●	-	
GT136S	62W	⇒	GT136S	68W	3.58A	19V	3.82A	23V	5.5	977×440×35	●	-	
GT133S	56W	⇒	GT133S	63W	3.54A	17.8V	3.76A	21.7V	5.4	1218×355×35	●	-	
GT40	48W	⇒	GT-K53	53W	2.79A	19V	2.94A	23V	4.5	535×666×35	●	●	
GT30	36W	⇒	GT-K40	40W	2.09A	19.15V	2.18A	23V	3.5	666×412×35	●	●	
GT234S	30W	⇒	GT234S	33W	1.86A	17.8V	2A	21.7V	3.2	528×448×35	●	-	
GT230S	26W	⇒	GT230S	28W	1.95A	14.7V	2.05A	17.7V	3.0	580×343×35	●	-	
GT20	24W	⇒	GT-K27	27W	1.41A	19.15V	1.5A	23V	2.8	538×350×35	●	●	
GT434S	15W	⇒	GT434S	17W	0.95A	17.9V	1A	21.7V	2.0	378×349×35	●	-	
GT10	12W	⇒	GT-K13	13.5W	0.71A	19.15V	0.75A	23V	1.6	310×350×35	●	●	
GT634	10W	⇒	GT634	11W	0.61A	18.1V	0.64A	21.7V	1.5	372×242×35	●	-	
GT833S-TF	7W	⇒	GT833S-TF	8W	0.44A	18.1V	0.48A	21.7V	0.9	330×210×16	●	-	
GT1633-TF	3.5W	⇒	GT1633-TF	4W	0.23A	17.4V	0.24A	21V	0.7	192×210×16	●	-	
GT618	5.2W	⇒	GT618	5.5W	0.58A	9.5V	0.62A	11.4V	1.0	242×216×35	●	-	
GT1618-MF	1.9W	⇒	GT1618-MF	2W	0.22A	9.5V	0.23A	11.4V	0.4	182×136×13	●	-	
BT432S-MRN	14W	⇒	BT432S-MRN	15W	0.97A	15.5V	1A	19V	1.3	393×353×7	●	-	
BT832-MRN	6.2W	⇒	BT832-MRN	6.8W	0.43A	15.8V	0.46A	19V	0.7	293×247×7	●	-	
DT1407	0.53W	⇒	DT1407	0.68W	190mA	3.6V	200mA	4.3V	—	116×62×19	●	-	
DT1418	1.4W	⇒	DT1418	1.7W	180mA	9.4V	190mA	11.2V	—	235×64.4×20	●	-	
DT1636	1.1W	⇒	DT1636	1.5W	80mA	18.7V	85mA	22.1V	—	235×64.4×20	●	-	

※外形寸法、取付け穴、重量に変更はございません。